

**AUTONOMIC**

# MIRAGE M·801E

## 產品規格

Mirage M-801e多房間擴大機為家庭音樂系統的整合提供了最佳的音頻解析與控制方法。

採用專利的eAudioCast技術，M-801e通過內部網路傳輸音訊號，完美改善現有音訊散布方式。

eAudioCast僅需要很少的網路線即可提供最大的音頻純度讓音樂分享在各方面都更完善。

Mirage M-801e是一款八區IP可控擴大機，持續擴充可擴展到96個房間，具有廣泛的區域連接能力。

可以是將之作獨立的分配擴大機，或將其與Mirage媒體服務器配對形成一完整的音樂集成管理系統。

M-801e具有驅動高頻或落地喇叭的能力。每個通道的功率為50瓦，8歐姆負載。其IP可控性使其成為集成環境的理想選擇，所有輸入端的數位連接器確保了每個空間的清晰的音質表現。



**eSERIES**

MIRAGE  
AUDIO SYSTEM



## eAudioCast 全宅型擴大機

每台e系列擴大機皆搭載專有的eAudioCast™技術(一個配置上完全依賴網路的全宅性音頻分區配送系統，可於區域內網路傳輸、接收、分發)

Mirage 媒體伺服器與Mirage 擴大機的完美結合，創造一套和諧的現代化音響系統，配備了所有最流行的串流媒體服務和最豐富的數位音訊檔案。

## 支援高解析

所有e系列擴大機皆支援透過專屬eAudioCast™網路播放 24 bit / 192 kHz 高解析音源。

M-801e每個音源輸入皆支援同軸或光纖數位因頻訊號TOSLINK。這使音頻訊號得以保持原始與完整直到最終的放大階段，為整個全宅音樂系統提供高質量的音訊內容。

## 可持續擴展到96個音樂區塊

大型架構安裝對於Mirage 擴大機來說不成問題。Mirage擴大機可以使用M-401e和M-801e擴大機任意組合進行橋接，延伸區域多達96個有效音樂空間。

通過音訊資料原集中在一起，然後創建需要的音樂播放區域組來指向多個區域連接。並且可以選擇調整音量和連結區域的功率狀態。

登入對應IP或RS-232的自動化系統後可操控M-801e將來自其任何輸入端的音頻信號發送到手動設置下的四個區域輸出中的任意一個。

## 靈活的多種控制方法

Mirage 擴大機是完全的IP可控的現代化產品。無論是電源、播放區塊的信號來源選擇、音量、屏蔽控制的命令和反饋皆可用於每個區域，使得與控制系統的統一變得更快速、簡潔、有效。

可於對應系統商店下載適用於iOS和Android設備的Mirage Media Controller應用程式，並且可使用Airplay直接方送至對應空間，還有網頁版Mirage 控制界面可直接於所有瀏覽器上輸入對應ip後控制各區的音樂播放。

另外，還有音源選擇、音量控制、開關機三合一功能入牆式按鍵面板可供選擇。

## M-801e 規格

額定輸出功率 ( FTC )	每通道55W /8Ω負載 每通道75W /4Ω負載
總諧波失真 ( THD )	0.1% ( 50瓦 · 8Ω負載 )
阻尼係數 ( 8Ω負載 )	10
揚聲器阻抗 ( Z1-Z6 L / R )	4Ω-8Ω
類比輸入靈敏度 ( S1-S8 L / R )	0.75V RMS (Vol 100 · 增益0dB · 55W輸出)
類比輸入阻抗 ( S1-S8 L / R )	22KΩ
數位輸入靈敏度	0dBFS
頻率響應	48KHz採樣率：10Hz-22KHz 96KHz採樣率：10Hz-42KHz
音調控制	±12dB · 100Hz ( 低音 ) ±12dB · 10kHz ( 高音 )
信噪比	95dB ( IHA-A · 0.75V輸入/不平衡 )
IR輸出	(10)3.5mm插孔：IR1 - IR8電流限制在25mA
輸入源	(12) 數位同軸 RCA (8) 類比 ( L / R ) RCA (4) TOSLINK
網路	(2)100Base-T · MAIN IN和Switch EXT OUT
USB	(1) USB mini-B female 5 pin
Data	(1) 4極3.5 mm端子連接器 ( 數據 · 12V · IR · 0V )
控制	(8) RJ45插座鍵盤控制器端口
BUS RUN	(1) 4路接線端子 ( 0V · IR 12V和数据 )
擴大機控制	(1) Amp ON 1 - 8和10的10路終端插頭 (2) 頁面預設觸點閉合輸入：PG1和PG2"
區域觸發器和預設	(1) 12極3.5毫米端子塊連接器 (區域觸發0V輸出 · 區域觸發1 - 8 12V輸出 · 通用 · 預設1 - 2輸入)
電源	110-240V AC 50-60Hz
耗電量	650W
待機耗電	6W
環境要求	(1)4路接線端子 ( 0V · IR 18V和数据 )
尺寸	102mm × 432 mm × 381 mm(不含腳) 105mm × 432 mm × 381 mm(含腳)
淨重	15.4 lb. (7 kg)
觸控屏幕	2.4 彩色液晶觸摸面板顯示器用於選單引導控制和編程
Zones	(8) Zones · 連接更多的M-801e或 M-401e擴大機可擴展到96的區域



**SLS 訊儂升科技有限公司** SYUN LI SHENG TECHNOLOGY CO.,LTD  
http://www.slst.com.tw E-mail:service@slst.com.tw Phone : 0937-903-628

©2006-2017 Autonomic Controls, Inc. Autonomic, eAudioCast, and TuneBridge are registered trademarks of Autonomic Controls, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.