



5.轉到”內容”選項卡以輸入線上串連的憑據內容，添加網路存儲或同步電腦。

配置

1.打開網路瀏覽器(推薦使用IE或Chrome)，並輸入MMS網站配置網址：

http://<Server-IP>/config where “<Server-IP>” is the IP address of the MMS. EX: http://192.168.1.113/config

註：若要查找伺服器IP位址，可使用自動查詢工具或任何IP分析器來搜尋網路上每個設備的IP位址。

2.轉到”固件”選項卡並將MMS更新到最新的操作系統。

3.前往”系統選項卡”，並按兩下系統中的伺服器齒輪圖示，以更改預設名稱，並且替所有系統中的串流器和擴大機命名。此名稱也可以在個別的”機器標籤”中修改。

註：所有元件預設的系統ID將為”1”，僅需更改要成為單獨系統之一的部分元件的此值。

4.進入”系統選項卡”中的擴大機，選擇齒輪圖示並且為輸入源和區域命名。

註：

- 輸出格式、音訊連接(物理或eAudioCast)，音量和速率設置(對於第三方擴大機和控制系統一起使用非常重要)也可在此處進行調整。

- 此時可透過播放測試曲目來驗證系統功能。在電腦中輸入IP地址訪問曲目，然後點擊”加載內容”進行播放。

5.前往”內容”以輸入線上串流媒體的憑證，並添加網路存儲或同步電腦。

控制播放

MMS支援使用iOS和Android控制

從Apple App Store或Google Play商店下載Tunebridge應用程序即可支持iPhone、iPad和Android設備。

